

LUZ DE EMERGÊNCIA

Manual de Instruções



CARACTERÍSTICAS:

Tensão de Entrada: 100~240VAC (Bivolt Automático);

Frequência: 50-60Hz;

Potência Máxima das lâmpadas: 2W;

Fluxo Luminoso: 160lm (alto brilho), 80lm (baixo brilho);

Bateria: de íons de Lítio 3,7VDC - 1,2Ah recarregável;

Tempo de recarga: 10h para rede 127V e 05h para rede 220V;

Autonomia: 4h (Max posição) - 8h (Min posição);

CRI = >75%

- Não instale a luz de emergência:
 - 1 - Onde possa receber luz direta do sol ou próxima a fonte de calor;
 - 2 - Em lugares úmidos ou ambiente externo;
- Por ocasião da primeira utilização, mantenha a Luz de Emergência recarregando a bateria pelo período mínimo de 16h em rede 127V ou 8h em rede 220V com botão na posição “Desligado”;
- Somente após este período deixar o botão na posição MAX (Alto Brilho) ou MIN (Baixo Brilho);
- Conecte a Luz de Emergência na tomada utilizando o cabo que acompanha o produto e escolha o modo de funcionamento “MAX” ou “MIN” através da chave no painel lateral. Se desejar a Luz de Emergência pode ser fixada na parede através de parafusos (não inclusos);
- Quando ocorrer uma falha de energia elétrica a Luz de Emergência irá se acender através da chave localizada no painel lateral. Se a chave estiver na posição “DESLIGADO” a Luz de Emergência não irá acender na falha da rede elétrica;
- Existe um LED indicador de carga na cor vermelha que sinaliza que a bateria está sendo carregada (desde que a rede elétrica esteja presente). Para verificar se a rede esta presente aperte o botão teste que encontra-se na Lateral, os LEDs da Luz de emergência irão acender;
- Recarregar a Luminária a cada 3 meses para prolongar o tempo de vida da bateria, seguindo o mesmo procedimento da carga inicial.



TERMO DE GARANTIA

A Force Line garante este produto pelo período de 3 meses a partir da data especificada na nota fiscal de compra. Compreende-se por garantia, defeitos de fabricação dentro do prazo acima estipulado e que for entregue em nossa fábrica, acompanhado da nota fiscal de compra ou fotocópia da mesma. O consumidor tem o prazo de 30 dias, a partir da nota fiscal de compra, para reclamar das irregularidades (vícios e/ou defeitos aparentes) de fácil e imediata observação no produto, como gabinete, silk, acabamento, cordão bipolar, bateria, etc. Após o término deste prazo, o consumidor pagará todos os serviços referentes a estes itens. A garantia não abrangerá os danos que o produto venha sofrer em decorrência de: aparelho que apresentar defeito ou avaria decorrente de uso impróprio; instalação errada ou resultante de eventuais acidentes (queda, batida, fogo, salinidade, raios solares, água, agentes da natureza, etc); sobretensão e descargas atmosféricas acima de 8 joules de energia; adaptação de outros dispositivos ou aparelhos não autorizados pelo fabricante; alteração de suas características/violação da sua parte interna por pessoa não autorizada pelo fabricante. O frete de remessa para conserto (ida e volta) fica por conta do comprador, assim como os riscos de transporte.

RECICLAGEM OBRIGATÓRIA

Devolva a bateria usada ao revendedor ou assistência técnica credenciada no ato da troca, conforme resolução CONAMA 257/99 de 30/06/99.

Todo consumidor/usuário final deve devolver sua bateria usada a um ponto de venda ou assistência técnica credenciada. Não jogue no lixo.

Os pontos de venda e assistências técnicas são obrigados a aceitar a devolução de suas baterias usadas, bem como armazená-la em local adequado e devolvê-la ao fabricante para reciclagem.



SAC

Atendimento ao
consumidor **on line**

msn: sac@forceline.com.br

skype: sac.forceline

Casos Diferenciados:

(011) 2799-7747

FORCE LINE

Force Line Ind. e Com. de Comp. Eletron. Ltda.
Tel.: (011) 2799-7700 / (011) 2695-4415
www.forceline.com.br

CNPJ: 03.762.480/0001-16
R. Parapava, 83, Belenzinho,
São Paulo - SP, CEP 03170-060.

CNPJ: 03.762.480/0002-05
R. Josepha Gomes de Souza, 85
Distrito Industrial Pires, km 947 Fernão Dias
Extrema - MG, CEP 37640-000.

Indústria Brasileira.

FORCE LINE