

Ups Office Security Plus 3000VA Bivolt Senoidal + USB

Código: 0021900003



Características Básicas

- 3000 VA
- Tensão de Entrada: Bivolt
- Tensão de Saída: 115V
- 6 Tomadas (10A) + 3 Tomadas (20A)
- Preto

Características Técnicas

Potência de Saída	3000 VA
Tensão Nominal de Saída	115V
Regulação da Tensão de Saída	+6% -11% (Modo Rede)
Frequência de Saída	60Hz +/-1,5% (Modo Bateria)
Tensão Nominal de Entrada	Bivolt automático
Faixa de Operação de Entrada	89 a 140V (115V) / 175 a 264V (220V)
Frequência de Rede de Entrada	+/- 3Hz
Forma de Onda do Inversor	Senoidal Pura
Autonomia	-
Tomadas	6 Tomadas (10A) + 3 Tomadas (20A)
Plugue	Tripolar
Comprimento do Cabo	-
Cabo	PP chato de 2,50mm ²
Rendimento	>= 85%
Baterias Internas	4 x 12V 7Ah
Tempo de Recarga das Baterias	-

Ups Office Security Plus 3000VA Bivolt Senoidal + USB

Código: 0021900003

Características Técnicas

Nível de Ruído Emitido a 1m Distância	até 60Db
Sinalização	Sonora e Visual (Led's). Função Liga/desliga temporizada (Evita desligamentos acidentais), Indicador luminoso com leds alto-brilho (Mostram as condições de operações do Nobreak e facilitam a sua localização)
Função Filtro de Linha	Garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica.
Função True RMS	Garante maior estabilidade a energia fornecida na saída do Nobreak.
Função Battery Saver	Evita a descarga desnecessária, em caso de falta de energia, preservando a carga e a vida útil da bateria.
Borne para Conexão de Baterias Externas	Possibilita o aumento de autonomia do Nobreak em modo bateria;
Proteção Completa Contra	Descarga total da bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede e bateria, sobretemperatura interna, surtos de tensão entre fase e neutro.
Botão Multifunção Luminoso	Função Liga/desliga temporizada (Evita desligamentos acidentais), Função MUTE (inibe o aviso sonoro em modo bateria), Indicador luminoso com leds alto-brilho (Mostram as condições de operações do Nobreak e facilitam a sua localização).
Unidade Autônoma de Energia	Ligue seus equipamentos mesmo na ausência de rede elétrica quando a bateria do Nobreak estiver totalmente carregada.
Recarga Rápida e Automática da Bateria	Carregador Fast Charger, realiza a recarga das baterias mesmo com o Nobreak desligado, proporcionando maior vida útil da bateria
Melhor Compatibilidade com Geradores	Melhor desempenho em redes elétricas instáveis ou com geradores.
Microprocessado (CISC/Memória Flash)	-
Microprocessado Risc Flash	Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho.
Função Estabilizador	Corrige as oscilações da rede elétrica, garantindo estabilidade aos equipamentos ligados ao Nobreak, poupando a energia das baterias.
Auto Teste na Partida	Sempre que o Nobreak é ligado, são realizados testes internos que garantem o bom funcionamento do Nobreak e do seu equipamento. Testado inclusive as baterias
Temperatura de Operação	0 a 40 °C (Sem condensação)
Tipo de Comunicação	USB
Comprimento Cabo USB	1,8m
Software de Comunicação	UPSilon

Ups Office Security Plus 3000VA Bivolt Senoidal + USB

Código: 0021900003

Características Técnicas

Proteção Adicional	-
Cor	Preto
Gabinete	Metálico
Norma	Plugue e tomadas de acordo com a norma NBR14138
Tipo da Embalagem	Caixa
Caixa Master	1 unidade
Peso Aproximado	-
Tamanho da Embalagem (CxLxA)	-
EAN 13	7899018405654
DUN 14	17899018405651
Classificação Fiscal / NCM	8504.40.40
Garantia	12 meses

* Tempo de autonomia baseado em 1 CPU + 1 Monitor 17" LCD

** Varia em função das condições da bateria e da Rede Elétrica

"Produto Beneficiado pela Legislação de Informática"