

Ups True Rms 1000VA Bivolt

Código: 628



Características Básicas

- 1000 VA
- Tensão de Entrada: Bivolt
- Tensão de Saída: 115V
- 4 Tomadas
- Preto

Características Técnicas

Potência de Saída	1000 VA
Tensão Nominal de Saída	115V
Regulação da Tensão de Saída	+6% -11% (Modo Rede)
Frequência de Saída	60Hz +/-1,5% (Modo Bateria)
Tensão Nominal de Entrada	Bivolt automático
Faixa de Operação de Entrada	89 a 140V (115V) / 175 a 264V (220V)
Frequência de Rede de Entrada	+/- 3Hz
Forma de Onda do Inversor	Senoidal por aproximação (PWM)
Autonomia	* 25 minutos
Tomadas	4 Tomadas
Plugue	Tripolar
Comprimento do Cabo	1,3m
Cabo	PP chato de 0,75mm ²
Rendimento	>= 85%
Baterias Internas	1 x 12V 7Ah
Tempo de Recarga das Baterias	** 3 horas (Fast Charger)

Ups True Rms 1000VA Bivolt

Código: 628

Características Técnicas

Nível de Ruído Emitido a 1m Distância	até 60Db
Sinalização	Sonora e Visual (Led's). Modo Rede/Bateria, Função Liga/Desliga com aviso sonoro, condição de carga da bateria (aviso para troca), aviso de utilização inadequada (Sobrecarga, Sobretemperatura, Falhas internas)
Função Filtro de Linha	Garante uma energia "limpa" para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica.
Função True RMS	Garante maior estabilidade a energia fornecida na saída do Nobreak.
Função Battery Saver	Evita a descarga desnecessária, em caso de falta de energia, preservando a carga e a vida útil da bateria.
Borne para Conexão de Baterias Externas	Não
Proteção Completa Contra	Descarga total da bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede e bateria, sobretemperatura interna, surtos de tensão entre fase e neutro.
Botão Multifunção Luminoso	Função Liga/desliga temporizada (Evita desligamentos acidentais), Função MUTE (inibe o aviso sonoro em modo bateria), Indicador luminoso com leds alto-brilho (Mostram as condições de operações do Nobreak e facilitam a sua localização).
Unidade Autônoma de Energia	Ligue seus equipamentos mesmo na ausência de rede elétrica quando a bateria do Nobreak estiver totalmente carregada.
Recarga Rápida e Automática da Bateria	Carregador Fast Charger, realiza a recarga das baterias mesmo com o Nobreak desligado, proporcionando maior vida útil da bateria
Melhor Compatibilidade com Geradores	Melhor desempenho em redes elétricas instáveis ou com geradores.
Microprocessado (CISC/Memória Flash)	Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho.
Microprocessado Risc Flash	-
Função Estabilizador	Corrige as oscilações da rede elétrica, garantindo estabilidade aos equipamentos ligados ao Nobreak, poupando a energia das baterias.
Auto Teste na Partida	Sempre que o Nobreak é ligado, são realizados testes internos que garantem o bom funcionamento do Nobreak e do seu equipamento. Testado inclusive as baterias
Temperatura de Operação	0 a 40 °C (Sem condensação)
Tipo de Comunicação	USB
Comprimento Cabo USB	1,8m
Software de Comunicação	UPSilon

Ups True Rms 1000VA Bivolt

Código: 628

Características Técnicas

Proteção Adicional	Fax/Modem (RJ11)
Cor	Preto
Gabinete	Plástico ABS / Policarbonato
Norma	Plugue e tomadas de acordo com a norma NBR14136
Tipo da Embalagem	Caixa
Caixa Master	2 unidades
Peso Aproximado	6,67 Kg
Tamanho da Embalagem (CxLxA)	18,5 x 30 x 23,5 cm
EAN 13	7899018406286
DUN 14	17899018406283
Classificação Fiscal / NCM	8504.40.40
Garantia	12 meses

* Tempo de autonomia baseado em 1 CPU + 1 Monitor 17" LCD

** Varia em função das condições da bateria e da Rede Elétrica

"Produto Beneficiado pela Legislação de Informática"