

## Linha Eternity

Código: 7958



### Características Básicas

- 300W
- Tensão de Entrada: Bivolt
- Tensão de Saída: 115V
- Cinza
- Gabinete em ABS anti chama / Policarbonato

### Características Técnicas

<b>Potência de Saída</b>	300W
<b>Tensão Saída</b>	115V
<b>Faixa de Regulação de Saída</b>	+6% a -6%
<b>Tensão Entrada</b>	115V / 220V
<b>Faixa de Regulação de Entrada</b>	Para 115V de 93 V a 145V e 220V de 178V a 266V
<b>Gabinete</b>	ABS anti chama / Policarbonato
<b>Rendimento</b>	≥ 88%
<b>Frequência Nominal</b>	= 60 Hz
<b>Corrente Nominal</b>	115V - 2,61A e 220V - 1,36A
<b>Fusível</b>	115V - 5A e 220V - 3A
<b>Tempo de Resposta</b>	Menor ou igual a 6 semiciclos
<b>Indicador Luminoso</b>	Para Sobrecarga, Rede alta, Rede Baixa, desligamento por subtensão e sobretensão com rearme automático
<b>Tomadas</b>	4 tomadas elétricas tripolares
<b>Cor</b>	Cinza
<b>Cabo</b>	PP plano 3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Tamanho do Cabo</b>	1,0 m
<b>Distorção</b>	Não introduz distorção Harmônica (THD- taxa de distorção Harmônica)
<b>Proteção</b>	Desligamento automático em casos de sobrecarga, subtensão, sobretensão e super aquecimento. Atenua surtos de tensão provenientes de raios e anomalias da rede elétrica, até 60 joules (10/1000µs) de energia

## Linha Eternity

Código: 7958

### Características Técnicas

<b>Normas</b>	De acordo com as Normas do INMETRO e ABNT
---------------	---

<b>Certificação</b>	INMETRO NBR 14373
---------------------	-------------------

<b>Peso Produto mais Embalagem</b>	2,72 Kg
------------------------------------	---------

<b>Tamanho da Embalagem (CxLxA)</b>	11,5 x 21,2 x 16,5 cm
-------------------------------------	-----------------------

<b>Opcional</b>	-
-----------------	---

<b>Caixa Master</b>	8 unidades
---------------------	------------

<b>EAN 13</b>	7899018479587
---------------	---------------

<b>DUN 14</b>	17899018479584
---------------	----------------

<b>Classificação Fiscal / NCM</b>	9032.89.11
-----------------------------------	------------

<b>Garantia</b>	12 Meses
-----------------	----------